

Atlas Copco QAS 100 Stromerzeuger

Der Stromerzeuger QAS 100 von Atlas Copco bietet eine stabile Energieversorgung für elektrische Anlagen und Geräte. Er wurde entwickelt um auch unter extremen Wetterbedingungen eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten.

Der Atlas Copco QAS 100 ist ein emissionsarmer Onsite-Generator. Er erfüllt den EU-Emissionsstandard und arbeitet zusätzlich noch sehr leise, da sein Gehäuse schallisoliert ist.

Produktbeschreibung

- Niedrige Lärmemission
- Anschlussfertig
- Schallgedämpftes und robustes Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Geschlossene Bodenwanne zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Energieversorgung vieler verschiedener Anwendungen
- Optimale Energienutzung

Technische Daten

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Dauerleistung | 100 kVA / 80 kW |
| • Nennstrom | 150 A |
| • Schuko | 1x 16 A 230 V |
| • CEE 16 A | 1x 400 V |
| • CEE 32 A | 1x 400 V |
| • CEE 63 A | 1x 400 V |
| • CEE 125 A | 1x 400 V |
| • Schutzmaßnahme | IMD |
| • Gewicht | 1.777 kg – 1.992 kg |
| • Länge | 2.850 mm |
| • Breite | 1.100 mm |
| • Höhe | 1.620 mm |
| • Tankinhalt | 250 l |
| • Verbrauch bei Leerlauf | 2,6 l/Std. |
| • Verbrauch bei 50% Last | 12,66 l/Std. |
| • Verbrauch bei 75% Last | 17,99 l/Std. |
| • Verbrauch bei 100% Last | 23 l/Std. |
| • Kraftstoffautonomie | 10 Std. |
| • Schallleistungspegel | 93 db(A) |
| • Schalldruckpegel | 64 db(A) |
| • Anschluss für Zusatztank | ja |